



CoreLine2 Recessed

RC132Z SC

Accessory - Nikkel - - - -

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
CE-markering	Nee
Materiaal	Steel
Hoek	Nee
Accessoirekleur	Nikkel

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	1500 mm
Totale breedte	6 mm
Totale hoogte	10 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	10 x 6 x 1500 mm (0.4 x 0.2 x 59.1 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	-
IK-classificatie	-

Productgegevens	
Volledige productcode	871016336268799

CoreLine2 Recessed

Productnaam voor bestelling	RC132Z SC
EAN/UPC - Product	8710163362687
Bestelcode	36268799
Lokale code	36268799
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	40
SAP-materiaal	911401892080
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,015 kg

